ELPU-AST-OM-39 --- REPOSICIÓN DEL SERVICIO DOMICILIARIO

RIESGOS EN EL TRABAJO			PROCEDIMIENTOS STANDARD DEL TRABAJO
ETAPAS DEL TRABAJOS	**RIESGOS POTENCIALES**	**ELEMENTOS DE PORTECCION**	**PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO (Actos y condiciones Seguras)**
1. Verificación del estado del suministro del cliente.	• Reposición del servicio eléctrico a clientes con corte de suministro.	• Ropa de Trabajo. • Zapatos Dieléctricos. • Casco Dieléctrico con barbiquejo.	• Coordinación con el tablero de distribución, para verificar sobre la situación del servicio eléctrico del cliente.
2. Señalizar y/o Delimitar la zona de trabajo (Quinta Regla de Oro).	• Accidente de transito, peatonal por caída de cables y/o poste.	• Ropa de Trabajo. • Zapatos Dieléctricos. • Casco Dieléctrico con barbiquejo.	• Señalizar la zona de trabajo (de acuerdo a la envergadura del trabajo), con tranquera, conos de seguridad, cintas y/o mallas de señalización de peligro de tensión.
3. Revisión de los implementos de protección personal, equipos de seguridad y herramientas.	• Descarga eléctrica y/o cortocircuito debido a implementos y herramientas en mal estado	• Ropa de Trabajo. • Zapatos Dieléctricos. • Casco Dieléctrico con barbiquejo. • Correa de Seguridad y/o Arnés con su línea de vida.	• Verificar el estado de los implementos de seguridad a ser utilizados. • Revisar los equipos y herramientas necesarias para la reparación (escalera, multitester, alicates, linternas, etc.)
4. Conformación de la unidad de trabajo y método a utilizar para la reparación	• Caídas, exposición a descarga y/o arco eléctrico. • Mordeduras.	• Ropa de Trabajo. • Zapatos Dieléctricos. • Casco Dieléctrico con barbiquejo. • Correa de Seguridad y/o Arnés con su línea de vida.	• Grupo formado por (02) técnicos. • Coordinación entre ambos desde el principio al fin de la operación. • Utilización de escalera o no según el tipo de reparación definida.
5. Inspección, evaluación y reposición del servicio eléctrico.	• Peligro de descarga eléctrica a tierra y/o cortocircuito por reparación con circuito en servicio. • Corte del suministro eléctrico a clientes no afectados por el incidente por una inadecuada reparación.	• Ropa de Trabajo. • Zapatos Dieléctricos. • Casco Dieléctrico con barbiquejo. • Guantes Dieléctricos de BT • Correa de Seguridad y/o Arnés con su línea de vida. • Revelador de tensión sonoro y (luminoso) • Herramientas dieléctricas	• Elegir herramientas y equipos a utilizar. • Constatar si la ausencia del servicio eléctrico es total o parcial. • Verificar la existencia de tensión, corriente en puntos de la acometida, medidor, tablero de distribución, derivaciones hasta poder localizar el punto de falla si es existiese. • Determinado o encontrado la falla proceder a dar una solución adecuada al tipo de falla existente.
6. Limpieza y Retiro del lugar de trabajo.	• Perdida de equipo y herramientas de trabajo • Problemas con el dueño de casa.	• Ropa de Trabajo. • Zapatos Dieléctricos. • Casco Dieléctrico con barbiquejo.	• Guardar todos los equipos y herramientas utilizados en la maniobra. • Retiro de pedazos de material utilizados en la reposición del servicio.

Recomendaciones.-

1. Antes de ser utilizados las herramientas, equipos e implementos de seguridad, deben ser verificados visualmente por cada técnico que los va utilizar, de acuerdo a lo señalado en nuestro RISST.
2. Está prohibido que el trabajador que este ejecutando una actividad de riesgo utilice equipos móviles (celulares y/o handys).

Observaciones:

	NOSE DEBE ALTERAR EL ORDEN DE LOS PASOS ESTIPULADOS Y ANTE CUALQUIER DUDA QUE SE PRESENTE DURANTE EL TRABAJO, SE DEBERA CONSULTAR A LA SUPERVISION.
	¡SUSPENDER TODA ACTIVIDAD SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO DE DUDA O ANOMALIA, HASTA QUE SEA